



easyscreen.tv

SCHERM MET INGEBOUWDE MEDIASPELER (SOC) INSTALLATIE



Deze handleiding beschrijft hoe je de nieuwste generatie Samsung Smart Signage Displays voorbereidt om deze via de URL-launcher, de narrowcasting app te laten spelen. Het gaat hierbij om de types DB..D, DM..D en DH..D monitoren van Samsung.

1. Aansluiten monitor

Sluit de monitor aan op het internet met een netwerkkabel (RJ45 ingang aan achterkant monitor) en stroom. Zet de on/off schakelaar aan de achterkant van het scherm op on. Zet de monitor aan met een afstandsbediening. Zie de afbeelding op de volgende pagina voor de locatie van de aansluitingen.

Er zijn 3 mogelijkheden wat er nu gebeurt:

- Als het de eerste keer is dat de monitor wordt aangezet kom je automatisch in een setup wizzard terecht. Ga verder met stap 2.
- Als het niet de eerste keer is dat de monitor wordt aangezet is de monitor mogelijk al voorbereid. De app wordt dan automatisch opgestart en er verschijnt een “loading” melding in beeld. Daarna worden er video's afgespeeld of verschijnt er een MAC ID (your code) in beeld. Informeer bij jouw leverancier over hoe je verder aan de slag kunt met je narrowcasting product.
- Als de monitor de app niet automatisch opstart en je komt ook niet in een setup wizzard terecht kun je de setup wizzard opstarten door met de afstandsbediening naar menu → system → setup (default pincode: 0000) te gaan. Ga verder met stap 2.

2. Instellen monitor

Als de monitor voor het eerst aan wordt gezet word je automatisch door een setup wizzard gestuurd.

Er zijn hierin 6 stappen:

- Kies de gewenste taal.
- Kies landschap of portret. Kies hier altijd voor landschap! Ook als de monitor portret geïnstalleerd gaat worden.
- Er wordt nu een verbindingstest uitgevoerd. Als de monitor internetverbinding heeft verschijnt de melding dat hij verbonden is met internet.
- Indien je een monitor hebt die geschikt is voor wifi-gebruik kun je selecteren dat je wireless verbinding wilt maken. Vervolgens kun je het gewenste netwerk kiezen en eventueel het wachtwoord invoeren. De monitor zal vervolgens verbinding proberen te maken.
- Stel de datum en tijd in.
- Selecteer de bron waar de monitor vanaf moet spelen. Kies voor URL-Launcher. Er verschijnt nu een toetsenbord waarbij je de URL dient in te voeren. Dit is <http://sssp.signagecontrol.com/soc2/>.
- Selecteer done en ga naar de volgende stap.
- Je bent klaar met de setup. Selecteer ok.

3. Code communiceren

Zet de monitor uit en weer aan. De launcher wordt gestart en de app geactiveerd. Na een paar seconden verschijnt het MAC ID (Your code) in beeld. Geef dit MAC ID door aan jouw leverancier zodat de monitor gekoppeld kan worden aan jouw account. Zodra deze gekoppeld is kun je aan de slag met het narrowcasting systeem.

4. Economy mode deactiveren

Mogelijk staat ingesteld dat de monitor automatisch na 4 uur uitgeschakeld wordt. Indien gewenst kan deze instelling uitgezet worden. Soms wordt dit al gevraagd tijdens het setup menu in stap 2. Anders kun je het controleren/ uitzetten door met de afstandsbediening te navigeren naar menu > system > eco solution. Zet hier de auto power op "off".

